

# Elotec Ajax Alarmsirene



Europas mest prisbelønte trådløse alarmsystem

Denne designperlen er liten, men kraftig. Du har kontroll på hvilke hendelser som skal starte sirenen. Juster varighet på alarm, og lydnivå fra 81 til 105 dB. Indikasjon på status og gjenværende batteri gir full kontroll. Signalstyrke kan testes eksternt. Sirenen har utgang for tilkobling av eksternt LED.

## Tekniske data

<b>Driftsspennning</b>	3 V (batteri)
<b>Batteri</b>	2 stk. CR123A, 3 V
<b>Frekvensbånd</b>	868 MHz
<b>Lydtrykk</b>	Justerbart. 81-105 dB @ 1 m.
<b>Radioeffekt</b>	25 mW
<b>Kapslingsgrad</b>	IP50
<b>Driftstemperatur</b>	0°C til 50°C
<b>Maks. relativ fuktighet</b>	75%



AJAX

El-nr. 6205709

**Elotec Ajax Alarmsirene**

Varenummer: WS862B



## Info

- Liten og kraftig
- Ekstern tilkobling av LED
- Innendørs sirene

Produktet skal installeres iht. gjeldende installasjonsveiledning. All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning